

Modell: **S47**
Systemtelefon für die TELES.iPBX

Hersteller: TELES AG, Dovesstr. 2-4, D-10587 Berlin



TECHNISCHE DATEN

Länge x Breite x Höhe	175x 225 x 85 mm
Einsatzbereich	Systemtelefon für TELES.iPBX
D-Kanal-Protokoll	Stimulus-Protokoll der TELES.iPBX (firmenspezifisch)
Farbe	Anthrazit, matt
Display	2 mal 24 Zeichen
Besetztlampenfeld	10 LEDs
ISDN-Anschluß	Mit RJ 45-Stecker an S0-Mehrgeräteanschluß
Zubehör (optional)	Headset
Fest programmierte Tasten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ziffern 0-9, Stern-, Raute-, R-Taste ▪ Lautsprechertaste (Ein- und Ausschalten des Lautsprechers) ▪ Wahlwiederholtaste ▪ Programmieraste ▪ Löschtaste für Korrekturen ▪ Headset-Taste (,Abheben‘ und ,Auflegen‘ des Headset) ▪ Mikrofontaste (Ein- und Ausschalten des Mikrofons) ▪ Taste zur Anzeige der Gebührensumme ▪ Taste zur Anzeige der Rückrufliste ▪ Trennen-Taste
Programmierbare Tasten	10 Zielwahltasten. Diese Tasten können auch auf Schnellruf geschaltet werden (= sofortiger Verbindungsaufbau mit Freisprechen)
Leistungsmerkmale	<p>Gesamte Funktionalität der TELES.iPBX plus folgende Zusatzmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neigungswinkel des Telefons läßt sich an Blickwinkel anpassen (2 Positionen) ▪ Rückrufliste für verpaßte Anrufe – Wählen direkt aus der Liste möglich ▪ Gebührenanzeige während des laufenden Gesprächs ▪ Gebührensumme seit letztem Start der TELES.iPBX ▪ Blockwahl (= Wählen bei aufgelegtem Hörer) ▪ Korrekturmöglichkeit beim Wählen und beim Programmieren ▪ Wahlwiederholung ▪ Anzeige von Rufnummer und Namen des Anrufers ▪ Anzeige der gerufenen Gruppe ▪ Anzeige von Datum und Uhrzeit ▪ Anzeige bestehender Rufumleitungen ▪ Anzeige der Anzahl aufgezeichneter Mailboxnachrichten ▪ Anzeigen in Deutsch, Englisch, Französisch – einfach umstellbar ▪ Lauthören/Freisprechen ▪ Lautstärke, Klangfarbe, Melodie der Klingel variabel ▪ Lautstärke des Lautsprechers variabel ▪ Sende- und Empfangslautstärke einstellbar – auch während des Gesprächs ▪ Einfacher Wechsel zwischen Telefonhörer und Headset ▪ Möglichkeit der Wandmontage
Lieferumfang	Telefon, Anschlußkabel, Anwenderhandbuch, Einlageschilder
Dokumentation	Sonderteil im Anwenderhandbuch und im Handbuch für den Systemadministrator
Garantie	6 Monate